

Wachtwoordherstel voor beheerders voor Cisco Business 350 Series Switches

Doel

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u het beheerderwachtwoord voor Cisco Business 350 Series switches kunt herstellen en configureren.

Inleiding

In situaties waar het beheerderwachtwoord wordt verloren of vergeten, kunt u het wachtwoord handmatig terugstellen via de Opdrachtlijn Interface (CLI) van de switch. Hiervoor is een fysieke verbinding met de troostpoort van het apparaat nodig, zodat de gebruiker het programma van de switch kan starten, het laarsmenu kan invoeren en de wachtwoordherstelprocedure kan starten. Met deze procedure kan de gebruiker zonder wachtwoordverificatie op het apparaat inloggen.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- CBS350 ([Gegevensblad](#)) | 3.1.0.57 ([laatste download](#))
- CBS350-2X ([Gegevensblad](#)) | 3.1.0.57 ([laatste download](#))
- CBS350-4X ([Gegevensblad](#)) | 3.1.0.57 ([laatste download](#))

De wachtwoordherstelprocedure is voor alle softwareversies hetzelfde. Het is niet afhankelijk van een specifieke softwareversie.

Wachtwoord voor netwerkbeheerder herstellen

Stap 1. Toegang tot de CLI via een lokale console-verbinding. Voor meer informatie over hoe u op deze manier toegang tot de CLI kunt krijgen, raadpleegt u [Toegang tot de CLI via PuTTY met behulp van een Console Connection op Cisco Business 350 Series Managed Switches](#).

U moet toegang hebben tot de lokale console-verbinding om het beheerderswachtwoord terug te krijgen. U kunt het beheerderwachtwoord niet extern herstellen van een telnet of een Secure Shell (SSH)-sessie aan de beheerinterface.

Stap 2. Aan/uit van de switch door de stekker uit het stopcontact te halen en hem weer aan de achterzijde van het apparaat vast te zetten. Na een paar seconden kunt u het Cisco ASCII-logo bekijken met een melding om te ontsnappen aan de automatische lader. Druk direct op **Return** of **Esc** om het Opstartmenu in te voeren.

Startup Menu

- [1] Image menu
- [2] Restore Factory Defaults
- [3] Password Recovery Procedure
- [4] Back

Enter your choice or press 'ESC' to exit: █

Stap 4. Druk op **ENTER** om terug te gaan naar het Opstartmenu en vervolgens op **ESC** om af te sluiten. Dit start de Autobooter-sequentie.

Startup Menu

- [1] Image menu
- [2] Restore Factory Defaults
- [3] Password Recovery Procedure
- [4] Back

Enter your choice or press 'ESC' to exit: █

Het is belangrijk de in de stappen 3 en 4 genoemde volgorde te volgen.

Stap 5. Nadat de switch is opgestart, bevindt u zich in de wachtwoordherstelmodus. Voordat u echter een gebruikersnaam of een wachtwoord wijzigt, voert u de volgende opdrachten in om te voorkomen dat de bestaande configuratie op de switch wordt overschreven:

```
Switch#Enable
```

```
Switch#Copyright-configuratie in werking stellen-configuratie
```

```
switchb2d86b>enable  
switchb2d86b#copy startup-config running-config █
```

Om backspace in het CLI-document te gebruiken, gebruikt u de pijltjestoetsen om het gewenste teken te markeren en vervolgens op **Backspace** om het teken te verwijderen. U kunt ook **backspace** ingedrukt houden om tekens rechts op de gemarkeerde cursor continu te verwijderen.

Stap 6. Om het wachtwoord van de beheerder te wijzigen, moet u de configuratiemodus invoeren. U voert de volgende opdracht in om de configuratiemodus in te voeren:

```
Switch#configuratie-terminal
```

```

switchb2d86b#copy startup-config running-config
....!
641 bytes copied in 00:00:05 [hh:mm:ss]

switchb2d86b#14-Mar-2013 16:02:30 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL flash://startup-conf
ig destination URL running-config, aggregated (1)
14-Mar-2013 16:02:35 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully, aggregated (1
)

switchb2d86b#config
switchb2d86b(config)#

```

Stap 7. Voer de volgende opdracht in om het wachtwoord van een bepaalde gebruiker te wijzigen:

```
Switch (configuratie)#gebruikersnaam<nieuwe of vorige gebruikersnaam> privilege 15 wachtwoord
<nieuw wachtwoord>
```

De standaardinstellingen voor de complexiteit van het wachtwoord vereisen dat het wachtwoord ten minste 3 tekenklassen bevat, zoals een hoofdletter, een kleine letter en een nummer.

```

switch (config)#
switch (config)#username username1 privilege 15 password password1
switch (config)#

```

De opdracht in de screenshot hierboven stelt het wachtwoord voor gebruikersnaam1 in op Password1. Als gebruikersnaam1 niet als gebruiker op de switch bestaat, wordt een nieuwe gebruikersaccount aangemaakt.

Stap 8. Voer de volgende opdrachten in om de configuratie-modus te verlaten en naar het configuratiebestand te schrijven.

```
Switch (configuratie)# exit
```

```
Switch# schrijven
```

```

switchb2d86b (config) #exit
switchb2d86b#write
Overwrite file [startup-config]... (Y/N) [N] ?

```

Stap 9. Voer Y in om het opstartconfiguratiebestand te overschrijven. Stap 10. Voer de volgende opdracht in om het systeem opnieuw te starten, zodat u kunt inloggen met uw nieuw ingestelde gebruikersnaam en wachtwoord:

```
Switch# opnieuw laden
```

```

Overwrite file [startup-config]... (Y/N) [N] ?Y
14-Mar-2013 16:08:22 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL fl
ash://startup-config
14-Mar-2013 16:08:24 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
Conv succeeded
switchb2d86b#reload

```

Stap 1. Voer Y in om verder te gaan. Uw apparaat start opnieuw op.

```

switchb2d86b#reload
This command will reset the whole system and disconnect your current session. Do you want to co
ntinue ? (Y/N) [N] Y
Shutting down ...

```

Op zoek naar meer artikelen op uw CBS350-switch? Bekijk de onderstaande koppelingen voor meer informatie!

[IP-adresinstellingen](#) [Stapelinstellingen](#) [Stapelmodus Selector](#) [Stapelrichtsnoeren](#) [SSH-gebruikersverificatie](#) [SSH-serververificatie](#) [Access CLI met PuTTY](#) [VLAN's maken](#) [Switch opnieuw](#)

[instellen](#)

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

[Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken](#)