

Adición de dispositivos SLP en SSM in situ

Contenido

Sólo para uso de partners y clientes externos: estas instrucciones se proporcionan para ayudar a los partners y clientes a realizar por sí mismos las siguientes acciones con el fin de resolver el problema. Si el cliente o partner experimenta problemas con las instrucciones, pídale que abra un caso con el servicio de asistencia para licencias (<https://www.cisco.com/go/scm>) para ayudar a resolver el problema. NO realice estas acciones usted mismo si es un recurso interno de Cisco que no forma parte del equipo de asistencia para licencias.

P: ¿Cómo puedo controlar los dispositivos SLP que se comunican con la aplicación SSM On-Prem?

R: Para controlar/restringir los dispositivos SLP que se comunican con la aplicación SSM On-Prem:

Paso 1: Abra SSM en las instalaciones.

Paso 2: Vaya a Admin Workspace > Settings > CSLU.

Paso 3: Cambie el botón de alternancia Validar dispositivos desactivados a Validar dispositivos activados.

Paso 4: Haga clic en Guardar.

Paso 5: Agregue los dispositivos SLP necesarios para comunicarse con la aplicación SSM On-Prem navegando hasta Licensing Workspace > Smart Licensing > Inventory > SL Using Policy .

Paso 6: Agregar dispositivos. Puede agregar un dispositivo a la vez haciendo clic en Agregar un solo producto o puede importar la lista de instancias de productos haciendo clic en Exportar/Importar todo.

Ahora sólo los dispositivos agregados en la página Uso de Política de SQL pueden comunicarse con la aplicación SSM On-Prem.



Nota: Para facilitar el funcionamiento y la comunicación de los dispositivos con SSM en las instalaciones, la opción Validar dispositivo está desactivada de forma predeterminada.

Resolución de problemas:

Si experimenta un problema con este proceso que no puede resolver, abra un caso de licencia en el [Administrador de casos de soporte \(SCM\)](#) mediante la opción de licencia de software.

Para obtener comentarios sobre el contenido de este documento, envíe [aquí](#) .

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).