

Informations sur l'abonné de l'adaptateur téléphonique de la gamme SPA100

Objectif

Les informations de l'abonné sont utilisées afin de savoir qui sont les utilisateurs aux deux extrémités de la ligne. Grâce à cette fonctionnalité, la communication entre les deux utilisateurs devient plus facile. Cet article explique comment configurer les informations d'abonné sur l'adaptateur de téléphone analogique de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

- SPA112
- SPA122

Version du logiciel

- 1.3.2 (014)

Paramètres des informations de l'abonné

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique et sélectionnez **Voice > Line1** ou **Line2**. La page *Ligne 1* s'ouvre :

Line 1

Call Feature Settings

Blind Attn-Xfer Enable:	<input type="checkbox"/> no	MOH Server:	<input type="text"/>
Xfer When Hangup Conf:	<input checked="" type="checkbox"/> yes	Conference Bridge URL:	<input type="text"/>
Conference Bridge Ports:	<input type="text" value="3"/>	Enable IP Dialing:	<input type="checkbox"/> no
Emergency Number:	<input type="text"/>	Mailbox ID:	<input type="text"/>

Proxy and Registration

Proxy:	<input type="text"/>	Use OB Proxy In Dialog:	<input checked="" type="checkbox"/> yes
Outbound Proxy:	<input type="text"/>	Make Call Without Reg:	<input type="checkbox"/> no
Use Outbound Proxy:	<input type="checkbox"/> no	Ans Call Without Reg:	<input type="checkbox"/> no
Register:	<input checked="" type="checkbox"/> yes	DNS SRV Auto Prefix:	<input type="checkbox"/> no
Register Expires:	<input type="text" value="3600"/>	Proxy Redundancy Method:	<input type="text" value="Normal"/>
Use DNS SRV:	<input type="checkbox"/> no	Mailbox Subscribe Expires:	<input type="text" value="2147483647"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3600"/>		
Mailbox Subscribe URL:	<input type="text"/>		

Subscriber Information

Display Name:	<input type="text"/>	User ID:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>	Use Auth ID:	<input type="checkbox"/> no
Auth ID:	<input type="text"/>	Resident Online Number:	<input type="text"/>

Supplementary Service Subscription

Call Waiting Serv:	<input checked="" type="checkbox"/> yes	Block CID Serv:	<input checked="" type="checkbox"/> yes
--------------------	---	-----------------	---

Note: La configuration des informations d'abonné sur la ligne 1 s'applique à la ligne 2.

Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text" value="User"/>	User ID:	<input type="text" value="12"/>
Password:	<input type="text" value="Pass1"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="yes ▼"/>
Auth ID:	<input type="text" value="user1"/>	Resident Online Number:	<input type="text" value="555-0100"/>

Étape 2. Saisissez le nom de l'ID de l'appelant dans le champ Display Name (Nom d'affichage).

Étape 3. Saisissez l'ID utilisateur dans le champ User ID .

Étape 4. Saisissez le mot de passe dans le champ Password (Mot de passe).

Étape 5. (Facultatif) Sélectionnez **Oui** dans la liste déroulante Utiliser l'ID d'authentification pour entrer l'ID d'authentification et le mot de passe pour l'authentification SIP. Sinon, choisissez **Non** pour utiliser l'ID utilisateur et le mot de passe.

Note: Si vous choisissez Non, passez à l'étape 7.

Étape 6. Saisissez l'ID d'authentification pour l'authentification SIP dans le champ Auth ID.

Étape 7. Entrez un numéro Skype Online valide dans le champ Résident en ligne afin que les appels passés au numéro Skype sonnent sur votre téléphone.

Étape 8. Cliquez sur **Soumettre** si les paramètres recommandés requis ont été définis ou cliquez sur **Actualiser** pour afficher les nouvelles informations requises.